

说明书

(DFS-DSS-M007)

产品简介:

本产品是由东峰盛科技(香港)有限公司自主研发,具有自主知识产权!主要用于手机、相机、笔记本等数码类真机商品的开放式陈列。顾客在接触、体验产品的同时,对陈列的商品进行有效的防盗保护,也能让顾客亲身体验商品。

产品功能:

本产品主要功能

- 1、顾客体验式陈列商品
- 2、对陈列商品有效的防盗
- 3、能对被展示的数码产品充电

配件说明图

一.报警器主机一套



二.电源适配器(根据客户要求配置)




三.若干主机配一个遥控器



四.说明书一份

五.根据客户要求配置若干手机充电线

现有的手机充电线种类:



主机结构图:



操作步骤:

- 1、插上电源适配器对主机进行充电。
(对主机充电时,主机LED灯会亮红色,充满电后主机的LED灯熄灭)
- 2、拨动底部电源开关到ON,打开主机电源。
- 3、遥控器平行对准信号接收窗口,按下遥控器按钮。
(按下遥控器按钮的瞬间,报警器会发出“滴滴”的提示音)
- 4、撕下底座3M胶的薄膜。
- 5、粘于干净的台面。(压紧约10秒钟以上)
- 6、撕下连接头上的3M胶薄膜。
- 7、将被展示的商品贴于连接头上。(压紧约10秒钟以上)
- 8、撕下小触头上的3M胶的薄膜。
- 9、将小触头贴于手机面板。(压紧约10秒钟以上)

以上九步完成之后主机发出滴滴两声,并且主机的LED指示灯会每隔五秒闪一次蓝光,主机就处于工作状态

操作示意图



第一步:插上电源适配器对主机充电
(电源适配器的一端接DC孔,另一端接电源)



第二步:拨动底部开关到ON,打开主机电源



第三步:遥控器平行对准信号接收窗口,按下按钮
(按下遥控器按钮的瞬间主机发出“滴滴”的提示音)



第四步:撕下底座3M胶薄膜



第五步:粘于干净台面(压紧约10秒以上)
主机和连接器一组收在一起时可以粘在干净的平面台面上
主机和连接器二组收在一起时可以粘在干净的倾斜台面上或墙面上



第六步:撕下连接头上的3M胶薄膜



第七步:将被展示的商品(如手机)贴在连接头上
(压紧约10秒钟以上)



第八步:撕下小触头上的3M胶薄膜



第九步:将小触头贴于被展示的商品前面
(压紧约10秒钟以上)

注意事项:

- 1、在对码和解码时,遥控器尽量靠近信号接收窗口,距离约为15mm。
- 2、避免强光直接照射到接收窗口。
- 3、粘3M胶前确认被粘接物表面是干净的。
- 4、3M胶粘好24小时后使用效果更佳。
- 5、当报警器主机LED灯连续闪烁红灯,同时主机连续间隔发出“滴滴...滴滴...”的提示音时,表示主机电池电量过低,此时需对主机进行充电。
- 6、报警时长单次为4分钟。
- 7、当需要更换粘在台面上主机底部的3M胶时,用热风筒对主机底部与桌面粘贴处四周进行吹拂加热,从而降低3M胶的粘附力,使主机与桌面更易分离。
- 8、由遥控器丢失或其他原因造成主机需更换遥控器时,需要对主机重新对码。
- 9、以下两种情况可以对主机进行重新对码
 - (1)重复1-9步的操作步骤
 - (2)主机已被黏在台面上不易拔掉主机时,可以让主机处在报警检测状态,再对其重新对码。
例如:可以拔掉主机侧面水晶插孔的水晶头,使主机不处在报警检测状态

联系方式:

东峰盛科技(香港)有限公司
深圳市东峰盛五金制品有限公司
电话: +86 755 2705 8017 2947 5760 2768 9276
传真: +86 755 2705 8020
网址: <http://www.dfs-hk.com>
<http://www.dfsmanufacturing.com>
大陆地址: 中国广东省深圳市宝安区松岗镇燕川第三工业区第二小区
香港地址: 九龙尖沙咀广东道30号新港中心2座5楼503室
台湾地址: 台湾省新竹市成功路13巷4弄6号
客服电话: 13510876029/13510874659
投诉电话: 13510816849
免费热线: 400-886-7708